Technisches Datenblatt **trivum M2**



Artikel Nr.	**201027**
EAN	**4260393851078**
Zolltarifnummer	**85 198 100**
Produkt-URL	https://www.trivum.com/de/m2
Erscheinungsdatum	Oktober 2026
Verstärker	• 4x 125 W Sinus an 4 Ohm • Class-D Verstärker (digital) • Mindestimpedanz der Lautsprecher: 4 Ohm
Stromversorgung	• 100-240 V AC (max. 600 W) • Stromverbrauch im Leerlauf (ohne aktive Zone): ca. 5 W
Gehäuse	• Schwarz lackiertes Stahlblech • Gerät: 216 mm x 71 mm x 232 mm (B x H x T) • Mit Verpackung: 322 mm x 77 mm x 293 mm (B x H x T) • Gewicht (netto): 2,55 kg
Anschlüsse	• 1x Netzwerk (RJ45-Buchse) • 1x USB (für Service) • 2x Lautsprecher Stereo (2x 2-polige Buchse) • 1x Output Analog/Digital Stereo (Kombibuchse TOSLINK/3.5mm-Klinke) • 1x Input Analog/Digital Stereo (Kombibuchse TOSLINK/3.5mm-Klinke) • 1x WLAN/Bluetooth Antenne (SMA-Buchse) • 2x USB-C trivum Matrix-Eingang (SDAT/MDAT) • 2x USB-C trivum Matrix-Ausgang (MDAT) • 1x Netzanschluss (IEC 60320 C6)
Netzwerk	• LAN (RJ45 Ethernet) • WLAN
Lieferumfang	• 1x M2 • 1x WLAN-Antenne • 1x Netzkabel • 2x Steckbare Anschlussklemme für Lautsprecher • 2x Adapter von TOSLink auf Kombibuchse • 1x Quick Installation Guide

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© trivum technologies GmbH - 2026
Eierstr. 48 - 70469 Stuttgart
www.trivum.com